

Модель S 12000 3 фазы

- Двигатель Honda
- Максимальная мощность 11,1 кВт
- Легко транспортировать
- Продолжительность работы 6,1 ч



МОДЕЛЬ КОД		S 12000	
КОЛ-ВО ФАЗ		ТРИ ФАЗЫ	
НОМ. МОЩНОСТЬ (COP)	кВт	9,5	
МАКС. МОЩНОСТЬ (LTP)	кВт	11,1	
Напряжение	Вольт	400/230	
Частота	Гц	50	
Кэфф. мощности	Cos ф	0,8/0,9	
ДВИГАТЕЛЬ			
Модель		Honda GX 630	
Объем двигателя	см ³	688	
Кол-во цилиндров		2 V-образно	
Система запуска		Электрическая	
Макс. мощность	кВт	13,5	
Топливо		бензин	
ОБЪЕМ БАКА / РАСХОД			
Объем топл. бака	л	24,0	
Продолж. работы при 75% нагр.	ч	6,1	
УРОВЕНЬ ШУМА			
Громкость LWA	дБ(А)	96	
Звуков. давл. на расст. 7 м	дБ(А)	70	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС			
Длина	мм	960	
Ширина	мм	641	
Высота	мм	667	
Вес	кг	165	

Ручной запуск		
	Защита	Автоматическое отключение при низком уровне масла Термоавтомат Защита генератора IP23 Защита розеток IP54
	Управление	Ключ ПУСК./ОСТАНОВ. Кнопка дроссельной заслонки
	Кол-во и тип розеток	1 x SCHUKO 2 x 230V 16A 1 x 400V 32A
	Дополнительное оборудование	Колесный комплект AVP подключаемый посредством разъема Пульт удаленного Пуска/ОСТАНОВА подключаемый посредством разъема

Автоматика ввода резерва	
	Контролирует параметры основной сети и автоматически запускает станцию через несколько секунд после отключения основной сети. При появлении основной сети нагрузка переключается обратно.